



**1.** Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!



**2.** Utilize o suporte para fazer as marcações dos pontos de fixação no teto.



**3.** Faça as furações no teto nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas. Aparafuse o suporte nas buchas.



**4.** Faça as ligações elétricas no conector ligando os fios conforme imagem em anexo.

Ligue a fase (fio castanho) da sua instalação elétrica com a fase do candeeiro (L | fio com lista verde) e, efetue o mesmo procedimento com o fio neutro (N | fio transparente).



**5.** Instale o aplique no suporte através dos parafusos laterais.



**6.** Ajuste a altura do aplique pressionando a mola que se vê na imagem. Ao premir a mola o fio ficará solto permitindo assim o ajuste.



**7.** Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

## Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 4)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.  
**posvenda@megaluz.pt | 256 092 552**

